

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

SC&T

**Устройство грозозащиты
SP004**

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Устройство грозозащиты SP004 (одноканальное) предназначено для защиты цепей передачи видеосигнала (композитный сигнал) от импульсов высокого напряжения и тока.

2. Основные технические данные

Модель	SP004	
Количество каналов	1 видео (композитный сигнал)	
Время срабатывания	<1 нс	
Максимальное напряжение импульса	4 кВ	
Полоса пропускания	1000 МГц	
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)	400 А	
Номинальный ток разряда (8/20 мкс)	2.2 А	
Уровни защиты	AC 130V DC 12V	
Срок службы (срабатываний)	300 (ток разряда 100А/сек)	
Вносимые потери	<0.2 дБ	
Возвратные потери	<16 дБ	
Разъёмы	Вход	Винтовые клеммы x2шт.
	Выход	Винтовые клеммы x2шт.
Класс защиты	IP30	
Тип монтажа	на плоскую поверхность	
Рабочая температура	-40...+55° С	
Относительная влажность	до 90% без конденсата	
Вес без упаковки, гр	65	
Размеры (ШxВxГ), мм	25x25x65	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



SP004

3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты SP004 – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр SC&T находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.smartcable.ru/support/service