

<p>1. Скачайте и установите приложение <b>SIBLING</b> на телефон или планшет.</p>  <p>Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.</p>	<p>2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись.</p> <p>При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении.</p> <p>Создание учётной записи возможно на электронную почту или номер телефона. На них будет отправлен проверочный код подтверждения.</p>	<p>3. Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой <b>2.4 ГГц</b> с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана. Далее переходим к подключению ленты.</p>	<p>4. Подсоедините к ленте контроллер и адаптер.</p> 	<p>5. Подключите адаптер умной ленты к электросети 220В через стационарную розетку или удлинитель.</p> 	<p>6. В приложении в разделе «Добавить вручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если лента сразу не замигала красным цветом с периодичностью 3 раза в секунду – нажмите на контроллере кнопку ON/OFF на 5 секунд. Лента начнёт мигать красным цветом. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.</p>	<p><b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Монтаж ленты возможно осуществлять на потолок, стены, пол, оконные откосы, кухонный гарнитур, мебель, плитку. Лента оснащена заводским клейким слоем на подложке (с задней стороны).</li> <li>Перед установкой ленты выбранную поверхность стоит правильно подготовить: очистить, вытереть насухо, обезжирить.</li> <li>Идеальным вариантом является установка ленты в алюминиевый профиль, на анодированную алюминиевую полосу или металлизированный скотч. Это обеспечит хороший теплоотвод и увеличит срок службы устройства.</li> <li>Так же установка ленты возможна с использованием клипс, скоб, хомутов, клея для светодиодных лент и двустороннего скотча.</li> </ul> <p><b>НЕ рекомендуется наклеивать ленту на обои и переклеивать заново.</b></p>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНТОЙ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включайте и выключайте умную ленту удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет).</li> <li>Задайте расписание автоматического включения и отключения умной ленты в нужные Вам дни и часы.</li> <li>Так же управление лентой возможно через Алису, с ИК-пульта или по созданным Вами сценариям с другими устройствами <b>SIBLING</b>.</li> </ul>	<p><b>НАЗНАЧЕНИЕ</b></p> <p>Светодиодная лента <b>SIBLING</b> используется как декоративное освещение и позволяет выделить конкретные зоны.</p> 	<p><b>РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b></p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами <b>SIBLING</b>. Ознакомьтесь с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: <a href="http://www.sibling.ru">www.sibling.ru</a></p> <p>Вместе с умной лентой отлично работает датчик движения, сетевой фильтр или универсальная кнопка бренда <b>SIBLING</b>.</p> <p>Вы только попробуйте!</p>
<p><b>Как с нами связаться?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На сайте <a href="http://www.sibling.ru">www.sibling.ru</a> написать онлайн-консультанту в чат</li> <li>Отправить обращение на почту <a href="mailto:info@sibling.ru">info@sibling.ru</a></li> <li>Позвонить по номеру <b>8-800-775-74-75</b> (звонки по России бесплатно)</li> </ul> <p>Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!</p>	<p><b>Что-то не получается?</b> Попробуем разобраться.</p> <p><b>Лента НЕ работает</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте стационарную розетку или удлинитель, в которую Вы подключаете умную ленту. Для этого подключите любой другой электроприбор.</li> <li>Убедитесь, что адаптер ленты до конца вставлен.</li> <li>Проверьте подключение к ленте адаптера и контроллера (п. 4).</li> </ul> <p><b>Индикатор мигает, но устройство не добавляется</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает.</li> <li>Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку ON/OFF на контроллере на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.</li> </ul>	<p><b>Как сбросить устройство до заводских настроек?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В приложении нажмите на имя устройства.</li> <li>В правом верхнем углу нажмите значок карандаша.</li> <li>В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек.</li> <li>После этого добавьте устройство в приложение заново.</li> </ul>	<p><b>Гарантия</b></p> <p><b>Гарантия:</b> 2 года с даты продажи</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).</li> <li>Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия.</li> <li>Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.</li> </ul> <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.</p> <p>Подробнее о гарантии и возврате: <a href="https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/">https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/</a></p>	<p><b>Возврат и обмен</b></p> <p><b>Сроки:</b> вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства.</p> <p><b>В случае неисправности:</b> обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: <b>Заводской брак.</b> Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней. <b>Неисправность по вине покупателя.</b> Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.</p>	<p><b>Технические характеристики</b></p> <p><b>Протокол работы:</b> Wi-Fi, 2.4 ГГц</p> <p><b>Входное напряжение:</b> 220 В</p> <p><b>Выходное напряжение:</b> 24 В</p> <p><b>Мощность:</b> 7 Вт/м</p> <p><b>Излучаемые цвета:</b> RGB и белый</p> <p><b>Размеры ленты:</b> 10000x20x2 мм</p> <p><b>Световой поток:</b> 810 Лм</p> <p><b>Срок службы:</b> 20.000 часов</p> <p><b>Количество светодиодов:</b> 60 шт/м</p> <p><b>Тип светодиода:</b> SMD RGB 5050</p> <p><b>Рабочая температура:</b> от 0 до +40 °С</p> <p><b>Степень защиты:</b> IP20</p> <p><b>Способ установки:</b> наклеивается</p> <p><b>В комплект входит:</b> лента, адаптер, контроллер</p>	<p><b>Описание функционала</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Диммирование.</b> Регулировка яркости ленты от 1% до 100%.</li> <li><b>Выбор цветовой температуры.</b> Тёплый белый, нейтральный, холодный белый.</li> <li><b>Выбор цвета.</b> Доступен весь спектр цветов с различными оттенками и степенью насыщенности.</li> <li><b>Встроенные сцены.</b> Светодиодная лента имеет ряд встроенных сценариев работы с различными световыми эффектами.</li> <li><b>Режим светомузыки.</b> Контроллер ленты оснащён встроенным микрофоном, что позволяет умной ленте подстроиться под ритм Ваших любимых треков.</li> <li><b>Управление.</b> Возможно механически, через приложение или через голосового помощника Алиса.</li> </ul>	<p><b>что такое sibling?</b></p> <p><b>SIBLING</b> - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединённых мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса. Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас! Для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.</p>	<p><b>ОСВЕЩЕНИЕ</b></p> <p><b>ЭЛЕКТРИКА</b></p> <p><b>КЛИМАТ</b></p> <p><b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b></p>	<p><b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b></p> <p>Умная RGB лента 10м</p> <p><b>Модель:</b> Powerlight-S(10)</p> <p><b>Бренд:</b> SIBLING</p> <p><b>Компания:</b> ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000</p> <p><b>Адрес офиса:</b> 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А</p> <p>Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)</p>